Наименование	1 канал	2 канал	3 канал	4 канал	5 канал
Номинальное значение выходного напряжения (U ном) при 1н ном, В	5,0	+12,0	-12,0	200...315	200...300
Допустимое отклонение установки выходного напряжения (Uвых), В	±0,05	±0,12	±0,12	-	-
Номинальный ток нагрузки (Iн ном), А	3,6	3,2	1,6	0,38...0,66[3]	(2,1-3,5)* 10^{-3}
Напряжение пульсаций вых. напряж. от пика до пика (Unn) мВ, не более	100	100	100	30* 10^{3}	30* 10^{3}
Суммарная нестабильность выходного напряжения %, не более	±3,0	±3,0	±3,0	-	-
Нестабильность Uвых. при плавном изменении входн. напряж., %, не более	±0,5	±0,5	±0,5	-	-
Нестабильность Uвых. при плавном изменении тока нагрузки от 0,1 до 0,5 и от 0,5 до 1,0 Iном, %, не более	±2,0	±2,0	±2,0	-	-
Температурная нестабильность выходного напряжения %, не более	±0,5	±0,5	±0,5	-	-
Диапазон срабатывания схемы защиты от перегрузки по току и КЗ, А	4,3...4,7	3,8...4,2	2,2...2,7	-	-
Диапазон срабатывания схемы защиты от снижения выход.напряжения, В	4,0...4,5	9,6...10,8	-(9,6...10,8)	-	-
Диапазон срабатывания схемы защиты от превышения вых. напряжения, В	5,7...6,0	13,7...14,4	-(13,7...14,4)	-	-
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+50				
Тип питающей сети	1ф частотой (47...420) Гц напряжением (198...242) В				
Охлаждение	воздушное принудительное в составе шкафа БНК-2 тип Бв 18.25.46.09.01 по ГОСТ 26765.14-86				
КПД, %, не менее	80				
Масса, кг, не более	1,7				
Ток потребления субблока от сети питания в момент включения не более 15 А в течение 10...20 мс.					

Пример записи субблока при заказе и в конструкторской документации:

Субблок 403БН01 ЛРЕИ.436714.001 ЛРЕИ.436714.001 ТУ